1. モバイルアプリをインストールします。 スマートフォンで、アプリ名[Hik-Connect] をダウンロードしてください。



2. アプリを起動します。[国・地域を選択]を選択します。



3. [Japan]を選択して、右上のVマークを選択します。

App Store 👓 🗢	19:13	20% 🕞
X	領域	
お住まいの国または地域 で変更することはできま	ďを選択してくださ €せん。	い。選択した後
Iraq		
Ireland		
Israel		А
Italy		B C D
Jamaica		E F G
Japan		H I J
Jordan		K L M
Kazakstan		N O P
Kenya		R
Korea		u v v
Kuwait		z
Kyrgyzstan		
Laos		

4. 新規にアカウントを作成します。[ログイン]を選択します。

		+
ログインし	マメッセージをチェックしてください	0
	ログイン	
	-カルデバイスの追加もできます。	
	追加	
<b>A</b>	✓ 000	
ホーム	メッセージ 詳細	

# 5. [アカウントの登録]を選択します。

	19:14 20%
	×
ユーザ名/メールアドレス	
パスワード	
アカウントの登録	パスワードを忘れた場合
	グイン
推荐書話	ゲイン

6. [Eメールアドレスで登録]を選択します。



7. アカウントに使用するメールアドレスを入力して、[次]を選択します。

App Store	••••• ?	19:14	20% 🕞
$\leftarrow$	メール	アドレス入力	
• • • •			
	前		次
q w	e r	t y u	i o p
as	d f	g h j	k I
٥Z	x c	v b n	m 🗵
123	₽ ₽	space	return

## 8. 登録したメールアドレスに、認証コードが送信されています。コードを確認して入力します。(30分以内に

### 入力が必要になります)

▲ App Store •••••
← 認証コードの入力
受信した認証コードを入力してください。メールやSMSは 遅延することがあります。メッセージが受信できない場合、 前のステップに戻り、認証コードを再取得してください。
受信した認証コードを入力してください。
前(56) 次

## ※送信メール内容 (メール本文の 5695 の部分が認証コードになります)

宛先	konishi@d

2017/10/05 (木) 19:56 service655@hicloudcam.com Verification Code

[user information] Verification code 5695,expires in 30 minutes.

#### 9. アカウントに使用するユーザ名とパスワードを入力します。



11. 続いて、レコーダーの設定を行います。メニュー画面から[設定]>[ネットワーク]を選択します。[プラットホームへのアクセス]を選択し、【有効】にチェックします。

		服定					
⊖ 一般的なコン	◀ 一般的なコントロール	プラットホームへのアクセス	PPPOE	DDNS	NTP	Email	►
· 1 = 1 - 1 - 1	有効						
w 4917 9	アクセスタイプ	Hik-Connect					
♠ アラーム録画							
• ライプ表示	ストリーム暗号化有効						
▲ 状態異常說定							
▲ ユーザー設定							

12. 【Verification Code】欄に、6文字~12文字の任意の番号を入力してください。



13. レコーダーの設定が有効になれば、ステータスが「オンライン」になります。



14. モバイルアプリにログイン後、レコーダーを登録します。<sup>+</sup>マークを選択し、[QR コードスキャン]を選 択します。



15. レコーダー設定画面に表示されている QR コードを読み取ります。(13番の画面)



16. モバイルアプリにレコーダーが登録されます。右側のチェックボックスをオンにするとアクセスを開始します。



17. これで登録完了です。モバイルアプリの操作方法は別紙を参照してください。

1. 最初に、レコーダーを共有するユーザー側で設定します。

ホーム画面の[詳細]を選択します。表示された画面の [共有設定を管理する]を選択します。

•••••	au 🗢	14:33	* 77% 💷 •
		詳細	
Ø	写真と動画		>
¢	共有設定を管理す	3	>
8	アカウント管理		>
0	設定		>
	スクリーン ショ	ット モード	$\bigcirc$
?	ヘルプ		>
$\oslash$	フィードバック		>
ů	詳細		>
		グアウト	
		✓ い マセージ	••• 詳細

# 2. [デバイスを共有する]を選択します。

●●○○○ au 4G	19:31	* 37% 💼
$\leftarrow$	共有設定を管理する	) 詳細
マイデバー	イス 他者	fのデバイス
共有	「デバイスはありませ	h.
<i>–</i>		_
	デバイスを共有する	5

3. 共有する相手の Hik-Connect のアカウントで利用しているメールアドレス、または携帯電話を入力します。 [保存]を選択します。

●●○○○ au 4G	19:31	* 37% 💶
$\leftarrow$	デバイスを共有する	詳細
履歴		>
<ul> <li>Eメールア</li> <li>ス</li> </ul>	ドレ example@gmail.com	
○ 携帯電話番	号	
注意:		
デバイス		+
	保存	

4. マイデバイスの欄に3番で設定した相手の名前が表示されます。

•••• au 🗟	20:32	1 🛛 🗍 26% 🔲
$\leftarrow$	共有設定を管理する	詳細
マイデル	「イス 他者の	デバイス
<b>ko</b> デバイス::	,com 大阪支店 TVI	>
	デバイスを共有する	

5. 次にレコーダーを共有してもらうユーザー側の設定をします。Hik-Connect にログインすると、共有されている旨のメッセージが表示されます。[今すぐ見る]を選択します。



6. 共有されているレコーダー名が表示されていますので、[受諾]を選択します。

••••• au 4G %	19:48 他者のデバイス	∦ 34% 💽
大阪: 送信元: 今日 10:39:01	支店 TVI	
拒否		受諾
	_	

# 7. これで共有完了です。ホーム画面にレコーダーが表示されます。



8. [詳細]から[共有設定を管理する]を選択すると、共有されているレコーダー名が表示されます。

••••• au ᅙ	21:03		33% 🗔
$\leftarrow$	共有設定を管	理する	詳細
マイデル	ベイス	他者のデバー	1Z
送信元:	大阪支店 TVI		>
	デバイスを共	有する	

9. これで共有完了です。