

(DS-M02) IPC-4300H

4.3 インチ IPC カメラテスター

特徴:

- ◆ タッチスクリーン付き 4.3 インチ IPS テストモニター
- ◆ ONVIF
- ◆ DC12V 2A 電力出力 / DC 48V PoE 電力出力
- ◆ HD TVI カメラテスト
- ◆ IP 検出、ネットワークセグメント IP 全体の自動検索
- ◆ 自動ログインしてカメラ画像を表示し、
Hikvision カメラをすばやく起動する
- ◆ Hik テストツール/ Hikvision カメラブランドテスト/ IPC ビューア



モデル:

IPC-4300H

アプリケーション:

- CCTV システムのインストールとメンテナンス
- ネットワークケーブルプロジェクトのインストールとメンテナンス
- ドームカメラの IP カメラのテスト
- ビデオ伝送チャンネルのテスト
- PTZ コントローラ

仕様:

モデル	IPC-4300H
ディスプレイ	4.3 インチ IPS 液晶タッチモニター付きテストモニター, 画素数 800 (RGB) x 480
ネットワークポート	10/ 100M オートアダプター、RJ45
WIFI	WIFI 内蔵、スピード 150M、ワイヤレスカメラ画像表示
IP カメラタイプ	ONVIF, Hikvision.
IP 検出	ネットワークセグメントのカメラ IP 全体を自動スキャンする
迅速な ONVIF	カメラの迅速な検索、カメラからの自動ログインと表示、Hikvision カメラの起動
Hik テストツール	Hikvision カメラ、カメラ画像テスト、サポート IP、ユーザ名、パスワードなどのパラメータを変更することができます。
HD TVI カメラテスト	対応画素数 720p 25fps,30fps,50fps,60fps / 1080P 25fps,30fps , 同軸ケーブル上のカメラ OSD メニュー制御
CVBS ビデオシグナルテスト	1 チャンネルビデオ入力 BNC 入力、1 チャンネルビデオ出力 BNC 出力、サポート PAL / NTSC
ズーム画像	アナログカメラと IP カメラの画像のズーム/移動をサポート
スナップショット、ビデオ録画および再生	イメージスクリーンのスナップショット、録画、保存、表示、録画、再生
PoE 電力出力	48V PoE パワー出力、最大電力 24W
12V / 2A パワー出力	出力 DC12V / 2A カメラ用電源
音声テスト	1 チャンネルのオーディオ信号入力、正常な音、1 チャンネルのオーディオ信号、ヘッドフォンを接続するかどうかをテストする
PTZ コントロール	RS232 / RS485 コントロール、Baud 600-115200bps をサポート、PELCO-D / P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan など 30 以上のプロトコルに対応
カラーバージェネレータ	モニターまたはビデオケーブルのテスト用に 1 チャンネルの PAL / NTSC カラーバービデオ信号を出力。(赤、緑、青、白黒カラー)
UTP ケーブルテスター	UTP ケーブルの接続状態をテストし、画面に表示します。画面上の数字を読む

データ モニター	キャプチャーと分析、コマンドデータ を制御
ネットワーク テスト	IP アドレススキャン、リンクテスト、Ping テスト、接続の IP カメラや他のデバイスの IP アドレスをす ばやく検索する
PoE/PSE テスト	測定 POE スイッチまたは PSE 電源電圧およびケーブル接続状態
電源	
外部電源	DC 12V (2A)
バッテリー	内蔵 7.4V リチウムポリマー電池、5000mAh
充電式	7～8 時間を充電した後、通常の作業時間は 16 時間
パラメーター	
操作設定	タッチスクリーン, OSD メニュー中国/英語
自動オフ	5-30 (分)
一般	
作業温度	-10℃---+50℃
作業湿度	30%-90%
寸法/重量	212mm×135.5mm×56.5mm / 0.75Kg

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F